

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45312000-7	Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312100-8	Instalacja domofonowa
NAZWA INWESTYCJI:	Remont instalacji teletechnicznej i elektrycznej WLZ, instalacji oświetleniowej: klatek schodowych, węzła cieplnego, korytarzy piwnic i pom. gospodarczych
ADRES INWESTYCJI:	Łódź 91-224 ul. Aleksandrowska 120
NAZWA INWESTORA:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "ROGATKA"
ADRES INWESTORA:	91-224 Łódź, ul. Aleksandrowska 118
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	inż Janusz Białecki
DATA OPRACOWANIA:	wtorek, 18 czerwca 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
wtorek, 18 czerwca 2024

Data zatwierdzenia

Remont instalacji teletechnicznej i elektrycznej WLZ, instalacji oświetleniowej: klatek schodowych, węzła cieplnego, korytarzy piwnic i pom. gospodarczych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont instalacji teletechnicznej i elektrycznej WLZ, instalacji oświetleniowej: klatek schodowych, węzła cieplnego, korytarzy piwnic i pom. gospodarczych					
1		TELETECHNIKA			
1.1		Wykucia i przebicia			
1.1.1	KNNR 5 1209-0801	Udrożnienie otworów śr. 110 mm	otw.		
		33	otw.	33,000	
				RAZEM	33,000
1.1.2	KNNR 5-08 0301-25	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie z wykonaniem otworów mechanicznie w korycie instalacyjnym	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
1.1.3	KNP 0415-01.02	Uszczelnienie przepustu w ścianie Pianka uszczelniająca	szt.		
		poz.1.1.2_1 + poz.1.1.1 + poz.1.1.2_2	szt.	33,000	
				RAZEM	33,000
1.2		Trasy koryt i układanie przewodów			
1.2.1	KNNR 5 0110-05	Koryto instalacyjne dwudzielne 130x50 z narożnikami i pokrywą stałą	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
1.2.2	KNNR 5 0110-05	Koryto instalacyjne 85x50 z narożnikami i pokrywą stałą	m		
		650	m	650,000	
				RAZEM	650,000
1.2.3	KNNR 5 0110-05	Koryto instalacyjne 50x20 z narożnikami i pokrywą stałą	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
1.3		Instalacja domofonowa			
1.3.1	KNNR 5 0201-06	Układanie kabli - Przewód YDY 3x1	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
1.3.2	KNNR 5 0203-03	Układanie przewodów YDY 5x1	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
1.3.3	KNNR 5 0203-03	Układanie przewodu YTDY 20x0,5	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
1.3.4	KNNR-W 9 0812-03	Odłączenie przewodów z istniejących UNIFONÓW	szt		
		98	szt	98,000	
				RAZEM	98,000
1.4		Instalacja TV AZART			
1.4.1	KNNR 5 0201-06	Tablica natynkowa TV_AZART zamykana na klucz	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
1.4.2	KNNR 5 0201-06	Układanie przewodu typu 75 Ω WS MK 96	m		
		2050	m	2 050,000	
				RAZEM	2 050,000
1.5		Badania i pomiary			
1.5.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii instalacji domofonowej - pomiary przy wymienianych kablach - Unifony	szt		

Remont instalacji teletechnicznej i elektrycznej WLZ, instalacji oświetleniowej: klatek schodowych, węzła cieplnego, korytarzy piwnic i pom. gospodarczych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		98	szt	98,000	
				RAZEM	98,000
1.6		Dodatki			
1.6.1	KNNR 9 0201-06	Demontaż istniejących tablic - TV AZART	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
1.6.2	KNNR 9 0301-03	Demontaż istniejącego osprzętu	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
1.6.3	KNNR 9 0301-03	Demontaż istniejących rur spustowych	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
1.6.4	kalk. własna	Utylizacja zdemontowanych wyrobów	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000